USER GUIDE

TFX32U06V MANUAL

※ 제품 구입 후 먼저 본 매뉴얼의 구성품을 확인하시고 주의깊게 읽어보시기바랍니다.
모니터 관련 발생되는 문제에서 기타 사용 설명 방법을 제 확인하십니다.
※ 사용하기 앞서 모니터의 보관 시 제품이 손상되지 않도록 주의 하십시오.

TASKFORCE FOR GAMER

www.monsterlabs.co.kr

TABLE of Contents

01 모니터 구성품
02 모니터 설치 및 주의사항
03 각 부분의 명칭 / 조작
04 주사율 / 프리싱크 설정
05 OSD 메뉴 설정
06 안전 경고
07 한성컴퓨터 LCD 모니터 서비스 규정
08 사용 환경
09 제품 보수와 유지
10 전제 제품
11 제품 규격
12 제품 품질 보증서

한성컴퓨터
www.monsterlabs.com

01 모니터 구성품

- 모니터 본체
- 전원케이블
- 영문설치 / 스탠드
- DP 1.2 케이블
- 드릴용 나사
- 설명서

02 모니터 설치 및 주의사항

※ 지연 디스플레이는 위에서 나온거니고 행방한 상태 위에 그대로 올려 놓 면 깨끗이 제품 오 염되니 포장 한 한스시 이에 한 한스시을 확인해 주시기 바랍니다.

- 제품 이동 및 장한 시에는 한명을 위해 모니터 박스에 넣어 고이 보관 한 후 보관 해주세요.
- 모니터 화면보호를 위해 플라스틱 박스를 제거한 상태 입니다 보관하시 보관하시 않도록 주의 하십시오.
- 모니터 보관시에는 박스에 넣어 보관하시기 바랍니다 주의 하십시오.
- 모니터 전원과 기타 케이블 연결시 모든 전원 장치를 먼저 차단하십시오.
- 제품 조립 완료 시는 평평하고 단단한 장소에서 이용 순서에 따라 작업 하십시오.

1. 모니터 표면 박스 상단을 깨끗하게 구성품을 확인 후 분당과 유실 되는 하나 이 방한 고이보관 한 한명 이상이 해야 합니다.
※ 모니터 조립을 위해 방한 시다리를 하단이 먼저시 평탄하게 분당과 스탠드를 조립하기 전에는 모니터전면을 절대 바닥에 닿지 않도록 주의 하십시오.

2. 방당과에 스탠드를 스탠드를 위 그림과 같이 조립후
- 평단에 하실과 방당과로 튼튼한 나사로 단단하게 고정하십시오.
※ 나사가 부다칠 들어가지 않을 부 하지만 않을 수 있다.
스탠드 나사단이 덮기않 수 있다나 주의 하십시오.



03 각 부분의 명칭 / 조작



- OSD 버튼 / 컨트 조작

		▼	▲	E	⊙
기본 Key	메뉴/닫기 / 선택	아래로 이동	위로 이동	나가기	전원
Hot Key		조준점	화면모드	게임 Ranger	

Hot Key 기능은 모니터 모드 전용이지

1. 조준점 : 모니터 중앙에 조준점을 표시 합니다.
2. 화면모드 : 화면의 밝기를 조절 합니다. (기본 / 영화 / 게임 / 사용자)
3. 게임 레인저 : 시야에서 벗어난 영역에서 관찰 하기 위한 광학 도구 제공 하기 위해 화 도 이다를 설정 합니다.
※ 주의 : 이 기능은 시야를 가리는 것이 아닌 주변 시야를 어둡게 합니다.
4. DP_HDMI 케이블의 연결 시 모니터 단자는 다음을 확인 하여 스피커 케이블을 작동 하십시오.
모니터 전원 첫 켜진 시 대한 제품 한번만에서는 제품에서 **TFX32U06V HD Audio** 선택

04 주사율과 프리싱크 설정하기

- DP 케이블을 연결 후 윈도우 디스플레이 설정 창에서 주사율(Hz, 헤르츠)도를 지정 합니다.
DP 1.4의 스펙상에서는 HDR의 경우에는 2160 p60Hz (HDR) / 1 080Hz (SDR)을 권장해

- 입력되지만 최대 지원 주사율 범위에 맞게 설정 하십시오.

프리싱크

AMD Freesync

1. 모니터 OSD 메뉴 내 기능 창에서 프리싱크 기능을 켜기로 조정하십시오.
2. Radeon 소프트웨어 디스플레이 설정창에서 AMD 프리싱크를 켜기로 조정하십시오.
※ AMD 소프트웨어 업데이트 설정 방법은 본제품 홈 페이지 .

- NvidiaG-sync

1. 모니터 주사율이 48 ~ 72p 범위에서 프리싱크 기능을 켜기로 조정 후 컴퓨터를 재부팅 하십시오.
2. NVIDIA 제어판 > 3D 설정 관리 > 모니터 기술 > G-Sync Compatibleel 선택하십시오.
3. G-Sync 설정창을 열어 제어판에서 켜짐 설정 하십시오.
※ G-Sync 설정 활성화시 화면이 깜빡 깜빡이 현상이 발생하고 나타날 가능합니다.
※ NvidiaG 소프트웨어 업데이트시 상황 방법은 본문을 참조 하십시오.

05 OSD 메뉴 설정

메뉴		설명
입력소스		모니터 입력 소스를 선택 합니다 [DP / HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3]
로드 / 저장	로드	제조사 설정 로드 합니다.
	저장	제조사 설정값을 저장 합니다.
	유저설정	유저 설정 로드 합니다.
		유저설정 저장 하시려면 유저설정 저장을 선택 하십시오.
밝기	밝기	전체 밝기의 명암을 조절 합니다. [100]
	명암대비	명암 대비를 조절 합니다. [50] [0%, 25%, 50%]
	색온도	화면의 색온도를 조절 합니다.
		사용자의 색 조절 하기 [R:100 G:100 B:100]
	유저 블루라이트	유저 블루라이트 필터 조절 합니다.
		사용자의 블루라이트 필터 조절 하기 [0]
	톤	화면 톤 조절 합니다.
	포화도	화면 색 포화도를 조절 합니다.
비주얼모드	선명도	화면 선명도를 조절 합니다.
	영화모드	화면 밝기 입니다를 조절 합니다.
		[기본 / 100nits / 200nits / 300nits / 400nits / 500nits]
	게임모드	게임 밝기 입니다를 조절 합니다.
		[Normal / Fast / Off]
	LowBlue	눈 보호 모드 입니다를 조절 합니다.
모니터	로고	켜기 / 끄기
	볼륨	0 ~ 100
	오디오소스	[HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3 / HDMI 4]
일반설정	언어설정	화면표시를 한국어로 선택 [ENG / KOR]
	시간제한 오프	시간제한 오프 시 켜기
	PIP 크기	PIP 크기를 조절 하십시오 [기본 / 작게 / 크게]
	PIP 위치	PIP 위치를 조절 합니다.
	투명도	PIP 투명도를 조절 합니다.
리셋		모니터 설정 초기화 합니다.

06 안전 경고

이 모니터 제품은 고해상 전문용 게이밍모니터 이기 때문에 본 제품 사용 시 주의를 요구합니다.
부적절한 사용이나 잘못된 사용방법에 의해 발생 할 수 있습니다.

- 제품 포장지 구성품에 있는 경고문을 숙독하시면서 제품 구성품 및 조립 시 반드시 전원케이블 전원연결을 하지 않도록 주의하십시오.
- 사용자가 사용 중에 비정상을 감지하거나 정상 사용 조건에 벗어나 있다면 모니터를 즉시 전원 차단하시고 가까운 서비스 센터에 문의하십시오.
- 모니터는 제품의 고장 및 사용자의 부상을 방지하기 위해 제품 사용 시 반드시 제품 전원 차단하시고 가까운 서비스 센터에 문의하십시오.
- 모니터는 충분한 간격을 유지하여 두고 사용하시기 바랍니다. 제품 사용 시 반드시 제품 전원 차단하시고 가까운 서비스 센터에 문의하십시오.
- 제품을 청소하기 전에 전원 플러그를 뽑아 주시기 바랍니다. 제품에 직접 스프레이를 분사하지 마시고 부드러운 천을 사용하여 가볍게 닦아주십시오.
- 제품 제작에서는 안전과 시각 보호를 위하여 최대한 노력하였으나 일부 사용자에 따라 불편함이 발생할 수 있습니다.

07 한성컴퓨터 LCD 모니터 서비스 규정

보증 기간에 대한 글 1. 제품 보증 기간에 따르시는 제품 제작일자는 소비자에게 정상적인 상태에서 사용 방법한 결과, 보증, 기능 하자에 대하여 최초 수리를 하여줄 기간입니다.
2. 제품 기능 장애를 판정할 근거는 정상 사용 조건에 의한 기능 기간입니다.
3. 제품 기능 장애를 판정할 근거는 정상 사용 조건에 의한 기능 기간입니다.
4. 서비스 센터에서 제품의 보증 기간을 판단 하려면 구입일자를 확인하여 보증 기간을 결정합니다.
5. 모니터의 보증기간은 판매일 부터 3년입니다. 단 제품의 일부 부품 및 기능에 대한 보수 기간은 제품 기간에 따릅니다.
6. 모니터의 보증기간은 제품 기간에 따릅니다.
7. 모니터 서비스는 제품 기간에 따릅니다.
8. 제품 보증 기간이 경과 하였을 경우에는 유상 서비스를 제공하여 드립니다.

유상 서비스 **한성컴퓨터 LCD 모니터 제품은 아래의 경우 유상 수리가 진행됩니다.**
- 보증 기간이 경과한 제품
- 제품 내부에 먼지 / 이물질 등 발생 하였을 때 / 수리
- 제품 내부에 먼지 / 이물질 등 발생 하였을 때 / 수리
- 제품 사용 중 / 보관 중 / 이동 중 / 발생한 외부 충격 / 수리
- 제품의 설치 / 이동 / 분해 / 개조 / 하였을 경우 / 수리
- 제품의 설치 / 이동 / 분해 / 개조 / 하였을 경우 / 수리
- 제품의 사용 / 보관 / 이동 / 중 / 발생한 / 수리

08 사용 환경

작동 온도 : 0°C ~ +50°C | 보관 온도 : -20°C ~ +60°C

09 제품 보수와 유지

일반 청소 - 제품을 주기적으로 닦을 시기가 되기 바랍니다.
- 먼저를 합니다이 먼저를 일부만 경우 일부만이 바랍니다.
- 제품을 청소 할 시는 전원 장치부터 바랍니다.
- 모니터 위에 주기로 제품을 닦아 주기 바랍니다.
- 연마제나 고무 / 인화 성분 용제에 주의하기 바랍니다.

전면 TP - 제품에서 전면 구성 요소인 보호 / 보호 / 보 에서는 전면 TP 표면 부 에서는 전면면 전면 부 에서는 바랍니다.
- 제품의 먼 제품 일부 분에 먼지 일부가 바랍니다. 그 그 표면의 제품 분에는
- 제품의 먼 제품 일부 분에 먼지 일부가 바랍니다. 그 그 표면의 제품 분에는
- 제품을 먼저 일부에 먼지 일부가 바랍니다. 그 그 표면의 제품 분에는
- 제품의 먼저 일부에 먼지 일부가 바랍니다. 그 그 표면의 제품 분에는

10 전제 제품

Q. 전원이 안 들어 옵니다.

A. 모니 전원 코드가 전원 제품을 연결 하였는지, 전원 모니터의 전 전원이 있는지 확인 하시기 바랍니다.
- 모니터 전원 제품을 전원 콘센트에 연결 하여 고장이 전원이 연결을 고장이는 확인합니다.
- 제품 전원 제어 제품을 전 전원 콘센트 기 확인합니다.

Q. 전원은 켜져 있으나 화면이 출력되지 않습니다.

A. 제품의 컴퓨 제어입니다 이기 제어합니다 모니터 화면의 비디오 출력 유도에 화상의 연결되었는지 확인하십시오. 노트북 컴퓨터의 있으면 단자를 연결해 줍니다.
- 모든 선은 제품의 잘 연결 되어 있는지 확인합니다.

Q. 비정상적인 형태가 출력 됩니다.

A. 전면 제어 / 그림 설정이 잘못되어 있지만 비디오 제어를의 잘 연결 되었는지 확인합니다.
- 제어를의 노트북의 로 입력되는지 제어를 제어하는 한 제어하는 제품 전 연결이 제어되지 않아 잘못 되어 있을 수도 있습니다.
- 제품 설정 > 사용자 제품 제품 설정이 제 확인 합니다.
- 모니터를 다른 컴퓨터에 연결해 줍니다.

11 제품 규격

제품명	TFX32U06V
모델	LED
패널 유형	플나이 PVA
화면 비율	16:9
표시영역 크기	697.344 mm x 392.256 mm
픽셀 크기	0.363 mm x 0.363 mm
밝기	350 cd/m² (typ)
명암 비율	3,000:1
색가 재현도 DP	8Bit (16M colors) (Typ)
HDMI 1.4	8Bit (16M colors)
HDMI 1.4	8Bit (16M colors)
시야각	178° (H)
시야각	178° (V)
응답 속도	2.5 ms
정격전압	AC 120 ~ 240V, 50/60Hz, 1.5A
소비전력	최대 150W
대기전력	0.5W
대기전력	0.5W
대기전력	0.5W
사이즈	713.5 x 230.5 x 505.5 mm (H) 713.5 x 12.5 x 422.5 mm (T) 제외
무게	7.0 kg (포장 / 제품 수 : 10kg)
모니터 기울기	-5°(-) ~ 20°(+) 가
수평기울	12.5 (좌 / 우) 가
인증	EnergyStar/TCO/GS,CE
제품 보증 기간	3년

※ 제품의 외관과 디자인 사양 변경되어 홈페이지 상 상품 사진과 차이가 있으며, 표기된 제품 스펙은 디자인 기능 및 성능 개발을 위해서 일부 변경될 수 있습니다.

12 제품 품질보증서

품질보증서

※ 제품은 구입일로부터 1년간 무상 서비스 기간을 보장합니다.(제품보증표)

- 본 제품은 엄격한 품질관리 및 소비자보호를 기하여 진행되어 제품입니다.
- 소비자의 정당한 사용 중에 고장이 발생하였을 경우
한성컴퓨터는 고객만족의 제품 기준 정기보증기간 이내 무상으로 수리해드립니다.
- 제품의 보증기간은 **한성컴퓨터에 구매 / 개시일부터 1년** 입니다.
- 보증기간 이내 제품 고장 발생 시 제품 보증서를 제시하시면 무상 수리해드립니다.
- 수리를 요청하실 경우 아래의 내용을 기재하여 보증서를 첨부해 주십시오.
보증서는 재발행이 되지 않으니, 분실에 유의해 주십시오.
※ 보증서는 서비스센터 요청 시에는

제 품 명			
구 입 처			
구 입 일		보 증 기 간	1년 (개시후부터)
주문 및 송장번호			
성 명			
고 객	연락처		
주 소			

서비스 요청시 확인사항

서비스를 요청하실 때는 고장 증상 및 상황을 자세 히 적어 주시기 바랍니다. 서비스 센터에서 요청하는 사항을 미리 준비하시면 서비스 처리 시간이 단축됩니다.

02-3272-1002-3 www.monsterlabs.com

한성컴퓨터