TASKFORCE FOR GAMER

www.monsterlabs.co.kr

USER GUIDE

TFG27F07V MANUAL

※ 제품 구입 후 먼저 반드시 구성품을 확인하시고 한국전파시스템 홈페이지(MAC) 접속 모니터 펌웨어 업데이트 후 제품 설정을 하시기 바랍니다.
※ 사용하기 놓인 모니터 이미지 오입 시 제품이 손상되기 있으며 주의 하십시오.

TABLE of Contents

01 모니터 구성품
02 모니터 설치 및 주의사항
03 각 부분의 명칭 / 조작
04 주사율 / 프리싱크 설정
05 OSD 메뉴 설정
06 안전 경고
07 한국정보통신 LCD 모니터 서비스 규정
08 사용 환경
09 제품 보증의 요지
10 문제 해결
11 제품 규격
12 제품 품질 보증서

한국전파시스템
www.monsterlabs.co.kr

01 모니터 구성품

- 모니터 본체
- 전원 어댑터
- 영상 케이블 / 스탠드
- HDMI 케이블
- 조립용 나사
- 설명서

02 모니터 설치 및 주의사항

※ 각진 디스플레이는 위에서 누르거나 함부한 방식 위에 그대로 올려 놓 면같이 제일 수 있으니 조립 전 반드시 위에 주의사항을 확인 해 주세요.

- 제품 지원 및 장착 시에는, 모니터를 위에 모니터가 서기 위해 구리로를 주선한 후 보관 해주세요.
- 모니터 해상력에 부합한 해상도는 제품 등 부적한 경우 모니터의 보기가 있도록 주의 하십시오.
- 모니터 표면을 깨끗하게 유지하기 위해 부드러운 천을 사용하여 닦아 주시기 바랍니다.
- 모니터 표면에 지문 이물질 먼지 등 묻어 있을 경우 먼저 깨끗하게.
- 제품 조립은 반드시 평평하고 안전한 장소에서 하여 손상에 대비 작업 하십시오.

- 모니터 표면 제시 상단을 개방하여 구성품을 확인 후 분명상태 유지를 상태 해 보 세요.
  만약 고리조를 위해을 제일의 세워에 올려주세요.
  ※ 모니터 조립을 위해 먼저 스탠드를 위쪽이 먼저시 제일위에 분명상태 스탠드를 조립하기 전해는 모니터만의 분명 위해서 바이에 주의 하십시오.

1. 양방향에 스탠드를 스탠드를 위 그림과 같이 조립해
   - 뒷단에 부상과 분명으로 화물한 나사로 단단하게 조립하십시오.
   - 나사는 부상과 분명으로 화물한 나사로 단단하게 조립하십시오.
   - 스탠드 나사단이 있기를 수 있으니 주의 하십시오.

2. 모니터 정면에 부착된 상단의 보호필름 2개 그림의 번호에 따라 보호필름 제거
3. 스탠드를 본체에 결합하여 조립하세요.
   2개의 나사를 이용하여 제일을 정면으로 단단하게 고정하십시오.
4. 스탠드 조립이 완료되면 조립대를 본체에 조립하십시오.
   스탠드 나사단이 있기를 수 있으니 주의 하십시오.

5. 케이블 연결시 필요에 조사한 것에 해당 문단에서 케이블을 연결하십시오.

03 각 부분의 명칭 / 조작

- OSD 메뉴 / 조이 조작

	M	▼	▲	E	⏻
기본 시나	메뉴/시작 / 선택	아래로 이동	위로 이동	시스템	전원
기본 시나		조준점	화면밝기		

Hot Key 기능과 단단일 단축 연결하기

1. 조준점 : 모니터 화면에 조준점을 표시합니다.
2. 화면밝기 : 화면밝기를 조정합니다. (일반 / 선명 / 화려 / 부드 / 부드)
- HDMI 케이블로 연결 시 모니터 단단일 화려 구분이 제일 제일을 지정 합니다.
  모니터 연결 후 컴퓨터 사운드 재생 장치(HDMI)로 재생하여 **TFG27F07V HD Audio** 선택

04 주사율과 프리싱크 설정하기

- HDMI 케이블을 연결 후 윈도우 디스플레이 설정 창에서 주사율(Hz, 헤르츠)으로 재정 합니다.
  ※ HDMI 4 이상의 (UHD 4K/75Hz) / MAX 120Hz (1080 p)에 가능

- 프리싱크를 켜려 지원 주사율 범위에 맞게 설정 하십시오.

프리싱크

AMD Freesync

1. 모니터 OSD 메뉴 내 기능 창에서의 프리싱크 기능을 켜 지로 조정하십시오.
2. Radeon 소프트웨어 디스플레이 설정창에서 AMD 프리싱크를 켜기로 조정하십시오.
   ※ AMD 소프트웨어 업데이트 설정 방법은 본체를 참 조합니다.

05 OSD 메뉴 설정

메뉴	설명	
밝기 / 명암	밝기	화면의 전체 밝기를 조절합니다.
	명암	화면의 색 대비비를 조절합니다.
	이퀄라이저	총 5 개의 기본 이퀄 (기본, 어둠, 어둠,
	블랙이퀄라이저	검은 이퀄을 조절 합니다.
		이퀄라이저 기능은 HDMI 이퀄라이저 조절 합니다.
게임	조준점 기능	조준 점의 사용 여부를 지정합니다. (끄기 / 켜기)
	조준점의	조준 점의 사용 여부를 지정하여 조준 합니다.
	화면	조준 점의 사용 여부를 지정하여 조준 합니다.
	화면	조준 점의 사용 여부를 지정하여 조준 합니다.
	조준점	화면 사용을 조준 합니다.
	조준점	조준점의 색상을 지정합니다.
		조준점의 색상을 지정하여 조준 합니다.
이퀄라이	게임	게임 모드를 지정합니다.
		- 끄기(기본 / 1920x
		- 켜기(1920x
		- 사용자
		게임 모드 설정 시에 모니터의 이퀄라이저를 조절 합니다.
색상조절	감마	감마를
	OSD 색상조절	OSD 메뉴의 전기 색을 조절 합니다.
소리조절	소리조절	모니터 소리를 조절 합니다.
기타	입력소스	입력소스 스위칭 선택합니다.
		자동 / HDMI
	조준 활성화하기	자동으로 켜질지 꺼질지 조절 합니다. (켜기/
	절전 모드	자동으로 절전 모드를 조절 합니다.
	초기화	모니터의 모든 설정을 초기 상태로 되돌립니다.

06 안전 경고

이 모니터 제품은 고객의 안전을 위주로 디자인 되어 있으며 제 제조 되었습니다.
부적절한 사용하는 경우는 사용자에게 위험을 초래 할 수 있습니다.

제품 전원 이용에 있어 감전위험 사용하지 마시 않기 사용하시는 것이 안전을 잘 모르시면 전문가나 전문가에게 상의하시기 바랍니다.

- 사용하기 위해 본 제품을 다음의 조건에 맞는 장소에서 하시기 바라드립니다.
  모니터는 지지가 있는 기울기에서 수평을 유지하여 사용하십시오.
  모니터는 지지가 있는 기울기에서 수평을 유지하여 사용하십시오.
  모니터는 지지가 있는 기울기에서 수평을 유지하여 사용하십시오.
- 제품을 장시간 사용하거나 보관하시는 경우 제품의 장기간 사용하는 부품으로 인해 인한 전자 파 장애가 생기는 제 가능성이 있기 때문에 제품을 장시간 사용하거나 보관하시는 경우 제품을 사용하기 바라드립니다.
- 제품 하단에는 전기 고압 전기가 흐르는 제 부분이 있기 때문에 제품을 분리시키 하시는 것은 위험하니 제품을 분해 하지 하시기 바라드립니다.

07 한국정보통신 LCD 모니터 서비스 규정

보증 기간에 관한 1. 제품 보증 기간이란 제조 시는 제품 판매처가 소비자에게 판매하기 전에부터 보증기간 종료, 단는, 기는, 하기에 명하기 위해 주어졌 하는 기간입니다.

2. 제품의 사용 기간은 제품 구입일 기준으로 산정하며, 구입 일자가 기준은 제품 구입일 자에 기한이 명시된 기간이 명시된 제품 구매 제품 수리 기한이 명시된 기간으로 합니다.

3. 제품 구입 일자를 증명할 근거가 없는 경우, 제품의 생산일을 기준으로 유통 기간 경과일을 감안하여 보증 기간을 산정합니다.

4. 서비스 센터는 제품의 보증기간 이내에 제품 수리 요청이 있을 경우 제품을 수리하여 주어야 합니다.

유상 수리: **한국정보통신 LCD 모니터 제품은 아래의 경우 유상 수리가 진행됩니다.**

- 사용 기간이 경과한 제품
- 제품 내부에 물이 스며 들어 있는 제품
- 제품 내부에 이물질이 들어 있는 제품
- 제품 내부에 이물질이 들어 있는 제품
- 정상적인 사용 조건 이외의 조건에서 사용하는 제품
- 제품 내부에 이물질이 들어 있는 제품
- 정상적인 사용 조건 이외의 조건에서 사용하는 제품
- 제품 내부에 이물질이 들어 있는 제품
- 제품의 수명이 다한 경우

조기 불량의 처리 기준 **1. 고장 / 결함**

- 지는 동안 보여 주는 이미지 제품의 제품의 수리를 보이는 고장이 발생한 경우
- 지는 동 동 모니터에 제공되는 결함 등 고장이 있는 제품

2. 고장 / 결함 이외의 경우 제품 교환 불가한 경우

- 제품의 경우 모니터에 사용하는 사용자 설정 / 조작 / 환경 / 조건 등 모니터 상태 등 이외의 경우 제품 교환 불가합니다.
  - 조도 밝은 지기 이외, 경우에 제품 등 모니 주의
  - 제품 사용 시 사용자 설정 / 조작 / 환경 / 조건 등 이외의 경우
  - 주변 상태 지기 이외, 경우에 제품 사용 시 주의
  - 제품 사용 시 사용자 설정 / 조작 / 환경 / 조건 등 이외의 경우
  - 제품의 수명이 다한 경우

서비스 정책 및 제품 보증 기간에 관한 사항 **1. 제품 접수** / 모니터 제작업 이후에 제품의 접수 이후 소 관리로 제품을 보내주시기 바라드립니다. 이 지역 해당사 지정에 이중고 이 제품 보증기간은 다음 표와 같습니다.

제품 보증 기간	제품 구입일 기준 1년
제품 보증 기간	제품 구입일 기준 1년
제품 보증 기간	제품 구입일 기준 1년
제품 보증 기간	제품 구입일 기준 1년

2. 방문 접수 / 모니터 고객 지정일로 서명하여서 서비스를 받습니다. 다만 제시 하지가 아니면 전화, 고객님과 방문일 통해 방문일 결정 합니다.

유의사항 1. 제품 표면 연일 등 제조, 판 등의 문제가 발생한 경우 제품 정리도 등 제품 내 고장정보 나고 접수 진행 후 주의사 하여 한국정보통신에서는 책임지지 않습니다.

2. 제품 표면 정일한 변경, 제품의 경우 제품 정일 상태 등 제품 상태를 정확하게 한 인지하기 위해 제품 불량일 시간이 필요하게 제품 보증기간 불량 확인 시간이 필요하게 주시기 바랍니다.

08 사용 환경

작동 온도 : 0℃ ~ 50℃ | 보관 온도 : -20℃ ~ +60℃

09 제품 보수의 요지

일차 접수 제품을 직사광선에 노출 시키지 제시기 바랍니다.
전자파 발사시키면 정일과 발이인 경우 보관하시기 바랍니다.
제품을 함부로 정 일 하는 경우 보관하시기 바랍니다.
모니터 위에 무리한 제품을 올려 두지 마시기 바랍니다.
정일하기 전전한 전원 일반하여 전원 해제 고 정일하십시오.

전면 TNP 제품에서 전기나 자장한 소리 내거나 날 때에는 전원 코드를 제시 뽑은 후 서비스 센터에 연락 하시기 바랍니다.
제품의 특 이해할 정일 상태 제시 하지 마십시오. 다소 정일하지 제품 상태에는 전원 코드를 제시 뽑은 후 서비스 센터에 연락하십시오.
제품을 정일 보관하지 제시 하지 마십시오.
서비스 센터나 공정한 기술자에게 의뢰하여 수리 받으시기 바랍니다.

10 문제 해결

Q. 전원이 전혀 켜지지.
A. 모니 전원 코드가 전원 어댑터에 잘 연결 되었는지, 전원 콘센트에 잘 전원이 있는지 확인 하시기 바랍니다.
다른 전자 제품을 전원 콘센트에 연결 해보고 정상인 전원을 공급하는지 확인합니다.
모니터 상태 하여줄에는 잘 연결 되었는지 확인합니다.

Q. 전원은 켜져 있으나 화면이 출력되지 않습니다.
A. 제품의 컴퓨 하여지는 하드 하여줄이 모니터 화면이 하드인 출력 되지에 화면이 출력되지 않습니다. 하드 하여줄이 모니 하여지는 모니터에 연결되어 있는지 연결 확인하시기 바랍니다.
모든 신호 하여줄이 잘 연결 되어 있는지 확인합니다.

Q. 색정상하면 정상이 출력 됩니다.
A. 컴퓨터 정보는 그대로 출력되지 않고 모니터 내부에서 재조정 됩니다.
화면이 정상이라고 확인되고, 노트북에 연결하여도 정상인 것이 확인되면 컴퓨터 문제.
모든 신호 하여줄이 잘 연결 되어 있는지 확인합니다.

Q. 색정상하면 정상이 출력 됩니다.
A. 컴퓨터 정보는 그대로 출력되지 않고 모니터 내부에서 재조정 됩니다.
화면이 정상이라고 확인되고, 노트북에 연결하여도 정상인 것이 확인되면 컴퓨터 문제.
다른 모니터에 연결 하여 보시기 바랍니다.
모니터 상태 이상 여부를 확인합니다.

11 제품 규격

제품명	TFG27F07V
모델	TFG
패널 유형	VA
화면 크기	68.58cm(27")
유효화면 크기	597.888(H) mm x 336.312(V) mm
픽셀 피치	0.31(mm)x 0.93(mm)
밝기	250 Nits (typ)
명암비	3000:1
최적 해상도	1920 x 1080 @ 75Hz
수평주파수	30(H)-230(H) @ 50Hz
수직주파수	50(V)-75(V)
비디오	1.07 billion
표면 처리	안티 글레어
응답 속도	4ms (G2G)
명암비	3000:1
동적 명암비	100(mm)
색 지원	16.7M
주파수	60 (Hz)
동시주파수	30(H) -75(H), 50(V)-75(V)
HDCP	1.4
스피커	X
시야각	178 (CR)H
표면처리	Anti-Glare, Hard
비디오	1.07B (8 bit)
수직	50 Hz
동기 방식	분리 (Separate)
비율	16:9
전원	내장
전원관리	지원
전원관리 모드 소비	0.5(W)/0.5(W)/0.5(W)
무게	7Kg
제품 크기	615.2(W)x 371.2(H)
베젤두께	상 7.5 / 하 / 좌 / 우
인증번호	R-R-MSI-TFG27F07V
인증번호 KCC	R-R-MSI-TFG27F07V
인증번호 EAN 코드	8809

※ 사용조 온도는 0℃ 에서 +50℃ 인증되었으 출하되어 사용하기 바라드립니다. 보관 제품 그 이하 이하인 경 우 동작 정상을 장해 사용 불가 하오니 주의 하시기 바랍니다.

품질보증서

본 제품은 구입일로부터 1년의 무상 서비스 기간을 보장합니다(제일제품만)

- 본 제품은 정기한 점검하기 및 오사이있을 기하여 진행하기 해줍니다.
- 소비자의 정상적인 사용 중에 고장이 발생하였을 경우
- 한국정보통신 고객센터에 요청하시기 바랍니다.
- 제품의 보증기간은 **구입일로부터 1년 (제일제품만)** 입니다.
- 보증 기간 이내라 하더라도 **사용자 부주의 등에 발생한 제품의 경우** 제품 불가합니다.
- 제품의 보증기간은 **구입일로부터 1년 (제일제품만)** 입니다.
- 제품의 사용 중 발생하는 **사용자 부주의 등에 발생한 제품의 경우** 제품 불가합니다.

제 품 명			
구 입 처			
구 입 일		보 증 기 간	1년 (제일제품만)
주문 및 요청번호			
고 객	성 명		
	연락처		
	주 소		

서비스를 요청하실 때는 고객 정보 및 제품을 지니고 한국 정보통신 서비스센터에 문의하시기 바라드립니다. 서비스 센터는 제품 수리 시 제품을 회수하고 한국 정보통신 서비스센터에 의뢰하여 수리 합니다.

서비스 센터 문의 **02-3272-1003-3**

www.monsterlabs.co.kr

한국전파시스템