TASKFORCE FOR GAMER

www.monsterlabs.co.kr

USER GUIDE

TFG28U06P MANUAL

사용하기 전에 이 사용 매뉴얼을 주의깊게 읽어보시고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하여 사용하십시오.
모델 및 제품의 외관은 제품의 개선 등의 목적에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
이 매뉴얼 설명 내용은 사양이 변경되거나 오류가 발생할 경우 변경될 수 있습니다.

TABLE of Contents

01 모니터 구성품
02 모니터 설치 및 주의사항
03 각 부분의 명칭 / 조작
04 주변기기 / 드라이버 설치
05 OSD 메뉴 설정
06 문한 점검
07 한정보증서 (고장 신청 서비스 교환)
08 사용 환경
09 제품 사양 및 정격
10 문제 해결
11 제품 규격
12 제품 보증서

삼성전자판매 주식회사
www.monsterlabs.co.kr

01 모니터 구성품

- 모니터 본체
- 모니터 받침 및 주변나사
- HDMI 케이블
- 보안잠금장치 (고정 장치 서비스 교환)
- 정보 / 보증서
- 빠른설치 가이드
- 전원 케이블
- 제품 / 고객 등록 보증서

02 모니터 설치 및 주의사항

주의 모니터 받침을 조립하기 전에 모니터 화면이 파손되지 않도록 충분한 공간이 확보된 평평한 장소에 모니터 화면을 먼저 눕혀 주시기 바랍니다.

- 제품 전면 및 뒤면, 측면 그리고 화면 부위는 외부 고무성분 부착면 및 보호 필름에 의해 보호되어 있으며 제품 출하 시 이 부분을 제거하시기 바랍니다. 보호 필름 제거 후 사용하시기 바랍니다.
- 모니터 받침 내 주변 전원 장치는 제품 출하 시 제거하여 출하 하였으며 제품 사용 시 모니터 전원을 이용해 주시기 바랍니다.
- 제품 사용 시 모니터 주변 전원 장치는 제거하여 사용하지 않도록 주의 하십시오.

1. 모니터 받침 및 모니터 조립 작업에서 구성품을 제거 후 분리하여 사용하십시오. 제거 후 분리 시 주의 사항을 준수하시기 바랍니다.
2. 모니터 받침 조립 시 모니터 화면 보호를 위해 모니터 고정하시기 바랍니다.
3. 분실 및 파손 방지를 위해 보안잠금장치를 모니터 보안잠금장치 홀에 체결하시기 바랍니다.
4. 모니터 부피 절약 및 제품 보관 편의를 위해 모니터 받침 조립 및 보관 시 주의하시기 바랍니다.

03 각 부분의 명칭 / 조작

정면

전원을 켠 후 모니터에서 출력 모니터의 전원을 켜십시오.
LED이미지는 모니터 하단 우측 모니터 조작 방법 에는 사용자 매뉴얼 설명시 이용됩니다.

전원 표시등	모니터 켜짐	청색(LED 켜짐)
	모니터 대기	황색(LED 켜짐)
	모니터 꺼짐	LED 꺼짐
OSD 메뉴	메뉴	실행 / LED 켜짐 시
	▲	이전 기능 / 밝기 조절
	▼	다음 기능 / 대비 조절
	◀	이전 기능 / 입력 신호 변경
	▶	다음 기능 / 자동 조절
	●	나가기 / 기본 메뉴 입력 / 조절
	●	전원

04 주변기기 / 드라이버 설치

입출력 포트

HDMI 입력	① HDMI케이블을 이용하여 모니터 입력 포트와 컴퓨터 또는 비디오 카드 HDMI 출력 포트를 연결하십시오. 이때 모니터 전원이 꺼진 상태에 연결하십시오. 이때 제품 사용 방법은 모니터 조작 방법을 참조하십시오.
DP 입력	① DP케이블을 이용하여 모니터 입력 포트와 컴퓨터 또는 비디오 카드 DP 출력 포트를 연결하십시오. 이때 모니터 전원이 꺼진 상태에 연결하십시오. 이때 제품 사용 방법은 모니터 조작 방법을 참조하십시오.
USB 허브	① USB 허브를 이용하여 모니터 USB 허브 포트에 USB 장치를 연결하십시오.
AUDIO	① 이어폰/헤드폰 단자를 모니터 오디오 출력 단자에 연결하십시오.
전원	① 전기 사고를 방지하기 위해 모니터 전원 케이블의 접지 단자를 반드시 접지하십시오.

04 제품의 설정하기

사용자별로 편리한 환경 조건을 모니터에서 설정 할 수 있도록 제품의 조작 방법을 다음 설명하십니다.

- 모니터의 화면 조작 방법을 설명하는 방법입니다.

DP 소스 : 3840 x 2160 (60Hz)
HDMI 2.0 : 3840 x 2160 (60Hz)
HDMI 1.4 : 3840 x 2160 (30Hz)

HDMI 케이블에 의한 제품의 작동 조건 : 컴퓨터의 주사율을 지원 하십시오.

디스플레이 정보

TFG28U06P
(1) 1 DisplayPort 1.4, AMD Radeon RX 6600 이상 구성요

- 제품 해상도 : 3840 x 2160
- 최고 전송 해상도 : 3840 x 2160
- 새로 고침 주소(Hz) : 60.000 Hz
- 비트 수 : 10비트
- 색 깊이 : RGB
- 색 공간 : Standard (Dynamic Range(SDR)

디스플레이 구성 제품의 작동 설명

새로 고침 빈도

모니터 화면 깜빡임 현상을 감소하는 기능입니다. 일시적 깜 빡임이 시스템 성능에 영향을 줄 수 있는 현상을 경험할 경우 ON 으로 설정하십시오.

새로 고침 빈도

60.000 Hz

05 OSD 메뉴 설정

	메뉴	선택	설명
게임모드	게임모드	게임모드	게임에 최적화된 화면 설정
	게임캐릭터	게임모드	게임 캐릭터에 최적화된 화면 설정
	게임 FPS	게임모드	
	게임 RTS	게임모드	
	블루라이트	0 - 100	블루 광선 차단 화면 설정
	블랙이퀄라이저	게임모드	
	블랙이퀄라이저	게임모드	
	화면조정	자동 조정	자동 화면 조정
		수평	화면 수평 위치 조정
		수직	화면 수직 위치 조정
		시계	화면 시계 조정
		위상	화면 위상 조정
		화면 모드	화면 모드 선택 (Standard Mode/Movie Mode/Photo Mode/User Mode)
		화면 밝기	화면 밝기 조정
		대비	화면 대비 조정
		초점	
		수평	
		수직	
		시계	
		위상	
	화면밝기	자동밝기조정	자동 밝기 조정 (ON / OFF)
화면설정	컬러모드	표준	표준 컬러 모드
	컬러톤	웜	따뜻한 컬러 톤
	컬러톤	쿨	차가운 컬러 톤
	컬러톤	사용자	사용자 컬러 톤 설정 (R/G/B)
	감마	2.2	감마 2.2
		2.4	감마 2.4
		2.6	감마 2.6
		사용자	사용자 감마 설정
	화면 모드	게임	게임 화면 모드
		영화	영화 화면 모드
		사진	사진 화면 모드
		사용자	사용자 화면 모드
시스템	언어	한국어	한국어
		English	English
		중국어	중국어
		일본어	일본어
		독일어	독일어
		프랑스어	프랑스어
		스페인어	스페인어
		이탈리아어	이탈리아어
		러시아어	러시아어
		포르투갈어	포르투갈어
		네덜란드어	네덜란드어
		폴란드어	폴란드어
		스웨덴어	스웨덴어
		헝가리어	헝가리어
		체코어	체코어
		루마니아어	루마니아어
		우크라이나어	우크라이나어
		튀르키예어	튀르키예어
		그리스어	그리스어
		아랍어	아랍어
		페르시아어	페르시아어
		힌디어	힌디어
		베트남어	베트남어
		인도네시아어	인도네시아어
		태국어	태국어
		말레이어	말레이어
		스페인어(라틴 아메리카)	스페인어(라틴 아메리카)
		포르투갈어(브라질)	포르투갈어(브라질)
		중국어(간체)	중국어(간체)
		중국어(번체)	중국어(번체)
		아랍어(사우디아라비아)	아랍어(사우디아라비아)
	시간	오전	오전 시간
	날짜	오전	오전 날짜
	오프 타임	오프	오프 타임
	오프 타임	사용자	사용자 오프 타임
	오프 타임	사용자	사용자 오프 타임
	오프 타임	사용자	사용자