

| AH100                | AH100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <div> <div> <div>Monitor Desk Mount</div> <div>AH100</div> <div>MANUAL</div> </div> <div> <p>본 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.<br/>제품을 사용하기 전 연결할 장치의 지원 여부와<br/>작동 방법을 꼭 확인하십시오.</p> <p>올바른 제품 사용 및 고장 방지를 위해 해당기기의 설명서 내용을 꼭 확인하시고<br/>안전하고 올바르게 사용하십시오. 본 설명서는 제품보증서를 포함하고 있으므로<br/>구입하신 영수증과 함께 보관하십시오.</p> </div> </div> |
|                      | <div>TABLE of Contents</div> <div> <div>1. 제품 구성</div> <div>2. 제품 규격</div> <div>3. 설치(방법) 및 설치 전 주의사항</div> <div>4. 안전을 위한 주의사항</div> <div>5. 품질 보증서</div> </div>                                                                                                                                                    |
| A/S연락처: 02-3272-1002 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| AH100                            | AH100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |    |    |    |              |         |          |              |                     |       |                 |       |        |       |                                                             |      |        |        |    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----|----|--------------|---------|----------|--------------|---------------------|-------|-----------------|-------|--------|-------|-------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----|
| <div>1. 제품 구성</div> <div> </div> | <div>2. 제품 규격</div> <div> <table> <tr> <td>제품명</td><td>AH100</td></tr> <tr> <td>타입</td><td>싱글</td></tr> <tr> <td>표면</td><td>피우더 코팅 / 화이트</td></tr> <tr> <td>모니터 사이즈</td><td>17 ~ 32"</td></tr> <tr> <td>마운트 규격(VESA)</td><td>75x75mm / 100x100mm</td></tr> <tr> <td>작동 방식</td><td>에어니움 스프링, 베사마운트</td></tr> <tr> <td>최대 하중</td><td>최대 9kg</td></tr> <tr> <td>작동 범위</td><td>상하 각도 : -90° ~ +90°<br/>좌우 각도 : -90° ~ +90°<br/>회전 각도 : ±180°</td></tr> <tr> <td>고정방식</td><td>클램프, 볼</td></tr> <tr> <td>케이블 정리</td><td>가능</td></tr> </table> </div> | 제품명 | AH100 | 타입 | 싱글 | 표면 | 피우더 코팅 / 화이트 | 모니터 사이즈 | 17 ~ 32" | 마운트 규격(VESA) | 75x75mm / 100x100mm | 작동 방식 | 에어니움 스프링, 베사마운트 | 최대 하중 | 최대 9kg | 작동 범위 | 상하 각도 : -90° ~ +90°<br>좌우 각도 : -90° ~ +90°<br>회전 각도 : ±180° | 고정방식 | 클램프, 볼 | 케이블 정리 | 가능 |
| 제품명                              | AH100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |    |    |    |              |         |          |              |                     |       |                 |       |        |       |                                                             |      |        |        |    |
| 타입                               | 싱글                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |    |    |    |              |         |          |              |                     |       |                 |       |        |       |                                                             |      |        |        |    |
| 표면                               | 피우더 코팅 / 화이트                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |    |    |    |              |         |          |              |                     |       |                 |       |        |       |                                                             |      |        |        |    |
| 모니터 사이즈                          | 17 ~ 32"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |    |    |    |              |         |          |              |                     |       |                 |       |        |       |                                                             |      |        |        |    |
| 마운트 규격(VESA)                     | 75x75mm / 100x100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |    |    |    |              |         |          |              |                     |       |                 |       |        |       |                                                             |      |        |        |    |
| 작동 방식                            | 에어니움 스프링, 베사마운트                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |    |    |    |              |         |          |              |                     |       |                 |       |        |       |                                                             |      |        |        |    |
| 최대 하중                            | 최대 9kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |    |    |    |              |         |          |              |                     |       |                 |       |        |       |                                                             |      |        |        |    |
| 작동 범위                            | 상하 각도 : -90° ~ +90°<br>좌우 각도 : -90° ~ +90°<br>회전 각도 : ±180°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |    |    |    |              |         |          |              |                     |       |                 |       |        |       |                                                             |      |        |        |    |
| 고정방식                             | 클램프, 볼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |    |    |    |              |         |          |              |                     |       |                 |       |        |       |                                                             |      |        |        |    |
| 케이블 정리                           | 가능                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |    |    |    |              |         |          |              |                     |       |                 |       |        |       |                                                             |      |        |        |    |

| AH100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AH100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>3. 설치</div> <div> <div>설치전 주의사항</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>-사용중인 모니터의 마운트 규격(베사홈)을 확인해주세요.</li> <li>-모니터 거치대가 설치될 핵심 규격을 확인해주세요.</li> <li>핵심은 충분히 단단해야 하고 두께는 최소 10mm ~ 최대 80mm를 넘지 않아야 합니다.</li> <li>핵심의 흔들림이 심하거나 경사가 있는 경우 사용하지 마십시오.</li> <li>-모니터 거치대를 설치후 모니터 조립시 반드시 두명에서 작업하십시오.</li> <li>-부적되는 모니터 하중이 지장된 규격을 넘지 않도록 주의 하십시오.</li> <li>-지장된 부품과 공구로 조합하십시오.</li> <li>-지장된 장력 조절 부위의 다른 나사는 조정하지 마십시오.</li> <li>-조합도에서 A-수외 기호는 부품 구분을 위한 기호입니다. 제품 구성은 '1. 제품구성' 부분을 참고 하십시오.</li> </ul> <div>1. 받침대 설치</div> <div>클램프 타입</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 받침대는 핵심의 표재임이 없는 곳에 설치 해주십시오.</li> <li>※ 설치 전 핵심 두께를 확인 하십시오. (설치 가능 핵심 두께 10 ~ 80mm)</li> </ul> <div> <div>① 받침대의 커버를 열어 주십시오.</div> </div> </div> | <div> <div>② 미끄럼방지패드 부착과 클램프 조립 후 ③에서 제거한 커버를 다시 결합해주십시오.</div> <div> <div>③ 핵심 두께가 10 ~ 50mm의 경우 '가' 그림과 같이 클램프 조립을 해주시고, 두께가 50 ~ 80mm의 경우 '나' 그림과 같이 클램프 조립을 해주십시오.</div> <div> <div>For 10-50mm</div> <div>For 50-80mm</div> </div> <div> <div>④ 클램프를 조여 받침대를 단단히 고정시켜주시고, 거치대 하단 기둥(●) 장착 후 렌치(●)로 기둥(●)의 회전장력을 조절 해주십시오.</div> </div> </div></div> |

| AH100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AH100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>홀 타입</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 받침대는 핵심의 표재임이 없는 곳에 설치 해주십시오.</li> <li>※ 설치 전 핵심 두께를 확인 하십시오. (설치 가능 핵심 두께 10 ~ 48mm, 설치 가능 홀 크기 10 ~ 60mm)</li> </ul> <div> <div>① 받침대 하단의 미끄럼방지패드 부착 및 조립을 아래와 같이 해주십시오.</div> <div> <div>② 거치대 하단 기둥(●)을 클램프(●)에서 렌치(●)의 (+) 드라이브를 이용해 클램프에서 손나사를 빼주십시오.</div> </div> </div> <div> <div>③ ②에서 추출 한 손나사를 아래와 같이 ●에 장착 후 핵심 홈에 넣어 받침대를 조립합니다.</div> <div> <div>④ 거치대 하단 기둥(●) 장착 후 렌치(●)로 기둥(●)의 회전장력을 조절 해주십시오.</div> </div> </div> </div> | <div>2. 거치대 조립</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 거치대 상단 기둥(●)을 거치대 하단 기둥(●)과 결합 후 렌치(●)로 적당히 조여주십시오.</li> <li>※ 각 관절의 회전장력을 모니터의 필요한 회전 움직임에 맞춰 렌치(●)를 이용해 조절하십시오.</li> </ul> <div> </div> <div>3. 브라켓 설치 및 모니터 거치</div> <div> <div>① 모니터 브라켓(●)을 모니터 양에 조립합니다.</div> <div>② 조립 시 브라켓의 뒷트가 백색이라면 렌치(●)를 이용 해 풀어 주신 후 조립해 주십시오.</div> </div> |

| AH100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AH100                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>② 모니터를 안전한 곳에 베사 홈이 보이도록 놓은 후 와셔(●)와 나사(●) 베사 홈의 상단 2개에만 모니터의 3mm간격을 두고 체결 해주십시오.</div> <div> <div>③ ②에서 조립한 부분을 모니터 브라켓의 상단에 양면이 안지 않고 난 후 베사홈의 하단부분 와셔(●)와 나사(●)를 이용해 조립 해주십시오.</div> <div> <div>※ 해당 작업은 2명 이상의 인원이 필요합니다. (소요물 : 2명필)</div> <div>※ 모니터 거치 후 모니터를 빠르게 돌려 놓아 밀어 주십시오. 부상의 위험이 있습니다.</div> <div>※ 모니터를 놓은 후 돌이를 확인 하시고 관절의 장력 조절에 참고 하십시오.</div> </div> </div> </div> | <div>3. 장력 조절 및 케이블 가이드 설치</div> <div> <div>① 모니터 높이 조절을 위해 관절의 장력을 렌치(●)를 이용해 조절해 주십시오.</div> <div>모니터가 내려간다면 장력 조절 줄을 + 방향으로, 올라간다면 - 방향으로 돌려 주십시오.</div> <div> <div>② 케이블 가이드는 슬라이드 형태로 발치가 가능합니다. 가이드 제거 후 케이블 정리 및 재장착을 해주십시오.</div> </div> </div> |

| AH100                                                                                                    | AH100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>③ 스위블,틸트, 피벗으로 모니터의 원하는 위치를 조절해주십시오.</div> <div>틸트 시 장력 조절은 렌치(●)를 이용해 조절해 주십시오.</div> </div> | <div>5. 안전을 위한 주의사항</div> <div> <div>1. 가급적 두명에서 조립과 설치를 진행하십시오.</div> <div>2. 단단 장바와 올바른 두구를 사용해야 하고 조립시 장갑을 끼고 진행하십시오.</div> <div>3. 핵심이나 레일홈이 제품과 모니터의 무게를 견딜 수 있는지 확인 (최대 용량을 초과 할 수 없습니다.)하십시오.</div> <div>4. 제공되는 부품과 공구만 사용하십시오.</div> <div>5. 3개월마다 관변을 안전하게 설치 되었는지 확인하십시오.</div> <div>6. 어린이의 반력홈이 모니터 거치대에 울러타거나 매달리지 않게 하십시오.</div> <div>7. 실내 전용제품입니다.</div> </div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>품질보증서</div> <div> <div>소비자 피해 보상 규정에 따라 아래와 같이 제품 보증을 실시합니다.</div> <div> <div>- 보증 기간 : 핵심부품을 포함하여 구매일로부터 12개월(영수증 지참 시)</div> <div>- 소요물 : 2명필)</div> <div>- 본 제품은 일정한 품질 관리 및 검사 과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.</div> <div>- 정상적인 사용 중에 고장이 발생했을 경우 보증 기간 동안은 무상 수리가 가능합니다.</div> <div>- 보증 기간 이내의 하더라도 사용자 부주의에 따른 불량에 대해서는 유상처리합니다.</div> </div> </div> </div> | <div> <div>제 품 명</div> <div>구 입 처</div> <div>구 입 일</div> <div>보 증 기 간</div> <div>영수증 지참 시)</div> <div>주 문 및 송장번호</div> <div>성 명</div> <div>연락처</div> <div>주 소</div> </div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|