



TASKFORCE FOR GAMER

www.monsterlabs.co.kr

USER GUIDE

TFX173T

MANUAL

※ 제품 구입 후 백스를 개봉하여 구성품을 확인하십시오.




www.monsterlabs.co.kr

2

01 모니터 구성품

- 모니터 본체
- 리모컨
- 마그네틱 커버
- Type C to Type C 케이블
- HDMI 케이블
- 스탠드
- Type C to Type A 케이블
- 전원 어댑터

02 각 부분의 명칭 및 기능



A : 3.5mm 헤드폰 단자, 3.5mm 헤드폰 단자를 지원하는 헤드폰 및 스피커를 지원합니다.
B : USB Type-C 전원 공급 단자, 일반 5V 및 USB-PD 5V, 7.5V, 15V, 20V를 지원합니다.
C : USB Type-C 데이터 단자, USB 및 터치 데이터를 전송하며, 전원을 공급할 수 있는 단자입니다.
D : HDMI 단자, HDMI 출력을 지원하는 기기의 화면을 출력할 수 있습니다.
E : 조각 버튼

+	음량 조절 및 이동
전원버튼	잠금 해제 시 전액 및 OSD 메뉴 열기 / 잠금 해를 시 전환
-	잠금 해를 시 음량 조절 및 이동 / 잠금 해를 시 뒤로가기

F : USB 입력 단자, USB 장치 (키보드, 마우스)를 연결하여 사용할 수 있습니다.
G : 리모컨 수신부

3

03 연결 방법


1. PC 연결, USB Type-C DP alt mode

제품에 포함된 C to C 케이블로 PC에 연결하여 사용 가능합니다.
 ※ 연결할 기기(USB Type-C 포트가 DP alt mode) 연결 가능 여부를 지원합니다.



2. 휴대용 연결

제품에 포함된 C to C 케이블로 휴대용으로 연결이 가능합니다.
 ※ 외부 전원 및 스피커로 작동으로 사용 시 배터리 및 스피커 음량을 제한할 수 있습니다.
 ※ 최소 10W 이상의 외부전원 사용은 권장하며, 10W 이하 충전기를 사용할 경우 휴대폰 및 자정음이 가능합니다.



4

3. HDMI 연결

제품에 포함된 HDMI 케이블로 HDMI 출력을 지원하는 기기의 화면을 출력할 수 있습니다.
 • PC 및 스마트 TV 등에서 터치 기능을 사용하려면 USB Type-C 케이블을 별도로 연결해야 합니다.



4. 연결 예시

PS4, 닌텐도 스위치 등
 ※ 휴대폰 또는 10W 이하 외부전원 사용 시 밝기 2단계 및 음량 5단계 사용하는 것을 권장합니다.



5

04 OSD 메뉴 설정

메뉴	설명
백라이트	백라이트 밝기를 조절합니다.
밝기	화면 밝기를 조절합니다.
대비	화면 대비를 조절합니다.
선명도	화면 선명도를 조절합니다.
응답시간	응답시간을 조절할 수 있습니다.
화면 고정	화면 고정도를 켜거나 끄는니다.
색온도	색온도를 선택할 수 있습니다.
색조	색조를 조절할 수 있습니다.
화면	화면 설정을 조절합니다. (전체화면, 16:9, 4:3, 5:4, 3:1)
Overscan	Overscan 사용 여부를 선택할 수 있습니다.
DOCCI	DOCCI 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.
Ultra Vivid	초미한 화면을 선명하게 조절할 수 있습니다.
Ultra HDR	HDR 기능을 조절할 수 있습니다.
입력	화면 소스를 선택합니다. (TV, PC, Type-C, HDMI)
음량	음량을 조절할 수 있습니다.
음소거	음소거를 켜거나 끄는니다.
오디오	오디오의 청색을 선택할 수 있습니다.
초기화	설정값을 공장 기본값으로 초기화 합니다.
새워 설치	OSD 메뉴 표시되는 시간을 조절할 수 있습니다.
수행 취소	OSD 메뉴 표시되는 수행 작업을 종료할 수 있습니다.
영어	OSD 메뉴에 표시할 언어를 선택할 수 있습니다.
휴일도	OSD 메뉴에 휴일도도 조절할 수 있습니다.
화면	OSD 메뉴에 화면을 켜거나 끄는니다.
정보	현재 출력중인 화면의 정보를 볼 수 있습니다.

6

05 제품 스펙

제품명	TFX173T
형식	LED
해상도	405 (95:90%)
화면 크기	17.3" (43.8cm)
표시면 크기	381.890 (91.9mm) x 214.830 (53.9mm)
픽셀 크기	0.2690mm RGB Panel
입력	HDMI
화면 해상도	1920 x 1080
시각각	178° / 170°
반사율	130%
표면 코팅	Anti-Glare (눈부심 방지)
밝기	300cd/m ² (Typ)
휘장 속도	5ms (GTG)
연결타입	1300:1
연결타입	USB Type-C x 2, HDMI, AUDIO OUT, USB Type-A
출력포지션	O
HDCP	1.4
타입	1300:1은 100% 지원
스피커	2W x 2
사이드	394 (99) x 258 (65) mm x 5.5-11 (0.9) mm
무게	1.98kg / 4.36lb / PSM (중량) : 1.13kg
입력전압	DC 5V 3A
소비전력	15W
대기전력	1W
보증기간	1년 (무제한 부품보증)
입력전압	AC 100V-240V 50/60Hz
인증받은 제품 제조	대한민국

※ 제품과 관련된 자세한 내용은 **한성컴퓨터 홈페이지** 내의 **FAQ** 상세 설명을 확인하실 수 있으며, 표기된 제품 스펙과 다를 수 있는 기능 및 사양 사항은 **구매시** 확인하십시오.

7

06 한성컴퓨터 LCD 모니터 서비스 규정

보증 기간의 선정

- 제품 보증 기간이란 제조사 또는 제품 판매자가 소비자에게 정상적인 상태에서 자연 발생한 품질, 성능, 성능 기능 차이에 대하여 무료 수리를 약속한 기간입니다.
- 제품의 보증 기간은 제품 구입 일자로부터 기준으로 선정하며, 구입 일자의 기준은 제품 구입 증명 서류 (전자 저하된 영수증 / 제품 보증서 등)를 기준으로 합니다.
- 제품 구입 일자를 증명할 근거가 없는 경우, 제품의 생산일을 기준으로 유효기간 3개월을 상한하여 보증 기간을 선정합니다.
- 이해의 경우에는 제품의 보증 기간을 결정으로 단독 반영합니다.
 - 이유: 인하여 설치되어 후 이상적인 사용 환경이 아닌 경우
 - 제품의 사용 빈도가 극히 많은 공공장소에 설치되는 경우 (예: 카페, 기사, 사무 등)
 - 기타 생산, 산업 등 가용한 이외의 문제로 발생하는 경우
- 당사와 별도 계약에 의해 발생하는 보증은 그 계약의 내용을 기준으로 합니다.
- 당사회 모니터 제품의 보증 기간은 **구입일로부터 12개월**입니다.

무상 수리

한성컴퓨터의 LCD 모니터 제품은 아래의 경우 무상 수리가 진행됩니다.

- 품질 보증 기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생하는 성능, 기능상의 고장인 경우
- 당사의 서비스 센터에서 유상 수리된 후 2개월 이내에 동일 부재 고장 발생 시

유상 수리

한성컴퓨터의 LCD 모니터 제품은 아래의 경우 유상 수리가 진행됩니다.

- 보증 기간이 경과된 제품
- 제품 내의 침수 / 화재 및 이동 및 기타
- 무단으로 개조/리페어, 임의로 변경하여 발생한 문제로써 사용 등으로 인한 고장 시
- 당사에서 제공하지 않은 액세서리나 임의의 사용으로 인한 고장 시
- 제품의 본체/커버 혹은 본체 이외의 부품에 발생하는 경우
- 관리자별 (내부, 판매, 지원, 응수, 배송)에 따른 책임의 경우
- 제품의 수명이 다한 경우

초기 불량인 제품의 처리 기준

- 고장 / 불량**
 - 구입 후 30일 이내의 제품에 출하된 수리를 요청하는 고장이 발생한 경우
 - 구입 후 31일 이내에 발생한 불량 파손 소스를 교체하는 제품
- 초기 불량 기간 이내라도 고장 / 불량이 불가한 경우**
 - 제품의 수리/교정, 교체, 리페어, 리페어, 리페어, 리페어, 리페어 등 사용 등 사용으로 인한 경우
 - 제품의 본체, 커스, 소스의 발생한 경우

8

07 사용 환경

작동 온도 : 0°C ~ + 50°C | 보관 온도 : -20°C ~ +60°C

9

08 제품 보수와 유지

설치 장소

- 제품을 직사광선의 노출 사하지 마시기 바랍니다.
- 천장을 충격하지 않는 곳과 물이 떨어질 곳에 설치하지 않습니다.
- 제품을 통풍이 잘 되는 곳에 보관하시기 바랍니다.
- 모니터 위에 무거운 제품을 올려 두지 마시기 바랍니다.
- 정렬되고 건조한 곳에 설치하여 주시기 바랍니다.

안전 TIP

- 제품을 받거나 이동시킬 때, 냉각 팬 소리는 제품 판매자가 소비자에게 정상적인 상태에서 자연 발생한 품질, 성능, 성능 기능 차이에 대하여 무료 수리를 약속한 기간입니다.
- 제품의 액 커버를 잘 닫아 분해 하지 마시기 바랍니다. 디스플레이 제품 내부에는 높은 전압의 부속품이 들어 있어 인체에 전기적 쇼크를 일으킬 수 있습니다.
- 제품을 직접 수리하려 하지 마시기 바랍니다.
- 서비스 센터나 정합적인 기술자에게 문의하여 수리 받으시기 바랍니다.

09 문제 해결

Q. 전원이 안 들어옵니다.

A. A/C 전원 코드가 전원 어댑터에 잘 연결되었는지, 전원은 모니터에 잘 연결되어 있는지 확인하시기 바랍니다.
 다른 전자 제품을 전원 콘센트에 연결 해보고 동일한 현상을 경험하는지 확인합니다.
 모든 신호 케이블들이 잘 연결 되었는지 확인합니다.

Q. 전원은 켜져 있으나 화면이 출력되지 않습니다.

A. 제품이 함께 제공되는 비디오 케이블이 모니터에 비디오 출력 포트에 확실이 연결되었는지 확인하고, 느슨하게 연결되어 있으면 단단히 연결해 주시기 바랍니다.
 모든 신호 케이블이 잘 연결 되어 있는지 확인합니다.

Q. 비정상적인 열기가 심합니다.

A. 만약 레드, 그린, 불꽃이 표시가 보이면 모니터도 제품이 잘 연결 되었는지 확인합니다.
 케이블이 느슨하게 꼽혀 되었거나 케이블 케이블의 꼬리 부분에 열을 발생시킬 수 있으므로 확인해 주시기 바랍니다.
 색상 설정 → 사용자 색상 메뉴를 열어서 확인해 주시기 바랍니다.
 모니터를 다른 컴퓨터에 연결해 주시기 바랍니다.

10

품질보증서

본 제품은 구입일로부터 1년의 무상 서비스 기간을 보장합니다. (책임부담)

- 본 제품은 양면 통풍이 잘 되도록 설계된 제품입니다.
- 소비자의 정상적인 사용 중에 고장이 발생하였을 경우
- 한성컴퓨터 고객센터에서 상담을 받고 무료 수리가 가능합니다.
- 보증 기간은 구입일로부터 1년 (책임부담)입니다.
- 보증기간 이내에도 해당되는 사용자 부주의에 따른 불량은 유상 처리 합니다.
- 수리를 요청하실 경우 꼭 사전에 보증서를 반드시 첨부해 주시기 바랍니다.
- 보증서는 해당됩니다. 보증기간, 보증수요와 함께 보관해 주시기 바랍니다.
- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제품명			
구입처		보증기간	1년 (책임부담)
구입일		주요 수리번호	
성명		성명	
연락처		연락처	
주소		주소	

서비스를 요청하실 때는 고장 진단 및 문제 해결을 다시 한번 확인하시고, 고장 진단 및 문제 해결 시 즉시 사용을 중단하고 관련 조치를 받은 후 즉시 해당 센터로 문의하여 주시기 바랍니다.

02-3272-1002-3 www.monsterlabs.co.kr



www.monsterlabs.co.kr