HANSUNG

http://www.monsterlabs.co.kr/

USER GUIDE

VM330
MANUAL.

VM330 OfficeMaster 무선 버티컬 마우스를 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
제품을 사용하기 전 연결할 장치의 지원OS/부품 작동 방법을 꼭 확인하십시오.

올바른 제품 사용 및 고장 방지를 위해 해당기기의 설명서 내용을 꼭 확인하시고 안전하고 올바르게 사용하십시오. 본 설명서는 제품보증서를 포함하고 있으므로 구입하신 영수증과 함께 보관하십시오.

TABLE of Contents

01 구성품
02 제품 사양
03 무선 연결
04 RGB 모드
05 충전 및 절전
06 전용 소프트웨어
07 주의 사항

한성컴퓨터
www.monsterlabs.co.kr

01 구성품

-마우스 -주마나 -USB 리시버 -사용자설명서 -충전케이블

각 부분의 명칭



1) 좌클릭
2) 우클릭
3) 휠
4) DPI
5) 앞으로 가기
6) 뒤로 가기
7) ON/OFF
8) 모드 인디케이터
9) 모드 변경 버튼(2.4G/BT1/BT2)
10) 리시버 삽입부
11) 리시버

02 제품 사양

모델명	VM330
기자재 명칭	MOUSE / 리시버
버튼	6버튼(좌우 버튼 / 휠클릭 / 뒤로 가기 / 앞으로 가기 / DPI)
버튼수명	3,000,000회 이상
센서 형태	Pixart PAW-3212
센서 해상도	800-1200-1600-2400-4000(도트/㎝)
가속도	10G
폴링레이트	유선-1000Hz / 2.4G-1000Hz / Bluetooth-125Hz
연결방식	유선 / RF 2.4GHz / Bluetooth5.0 듀얼채널
스위치	좌우버튼 : Kaih 저소음스위치 / 휠,DPI,사이드버튼 : 주마나 저소음스위치
수신거리	10m
RGB	4 Effect
제품크기	107.5 x 87.6 x 75 mm
무게	116g (리시버 포함)
배터리	리튬배터리 1000mAh
사용시간	RGB OFF 시 60시간 / RGB ON 시 30시간 / 충전소요시간 : 2.5시간
구성품	마우스, 주마나, USB 리시버, 사용자설명서, soft-rope Type-C 케이블 (1m)
OS 지원	Windows 8.1이상 / Android / Mac 10.14 이상/ iOS
인증번호	마우스 : R-R-Anm-VM330 / 리시버 : R-R-Anm-VM330R
인증받은자의 상호	ARCHON TECHNOLOGY CO.,LTD
제품보증	구입일로 부터 무상 1년 (소모품은 3개월)

※ 사용 환경에 따라 이용시간이 다를 수 있으며, 해당 무선장비는 운용 중 전파 혼신 가능성이 있습니다.
※ 본 제품은 상는 방법을 위해 디자인 및 스펙이 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다

03 제품 연결

모드 변경 버튼을 통해 유선 - 2.4G - BT1 - BT2 로 모드변경을 할 수 있습니다.

유선

- Type-C 케이블을 마우스와 연결하십시오
- 마우스 바닥면 "모드 변경 버튼"을 눌러 유선모드로 전환하십시오.
(2.4G,BT1,BT2 로 사용이 모두 소등되어 있는 상태)

2.4G

- 마우스 바닥면에 전원 스위치를 ON으로 전환하십시오.
- 마우스 바닥면 "모드 변경 버튼"을 눌러 2.4G 모드로 전환하십시오.
- 마우스 바닥면에 위치한 USB리시버를 사용하시는 다바이스에 연결하여 주십시오.
※ USB리시버가 확장되어 본체보다 길어지는 경우 마우스 리시버를 연장하여 보관하십시오.
※ 사용하지 않을 경우 마우스 리시버를 연장하여 보관하십시오.

블루투스

- 마우스 바닥면에 전원 스위치를 ON으로 전환하십시오.
- 마우스 바닥면 "모드 변경 버튼"을 눌러 블루투스 모드로 전환하십시오.
- 블루투스 인디케이터에 라이트가 점이오면, "모드 변경 버튼"을 길게 눌러 페어링모드에 진입하십시오.
- 인디케이터가 빠르게 깜빡이면, 디바이스에서 "VM330 BT1 / VM330 BT2"를 찾아 연결해주십시오.

04 RGB 모드

가운데 버튼 + 뒤로가기 버튼을 동시에 눌러 4가지 Effect 혹은 RGB OFF 상태로 전환 할 수 있습니다.

05 충전 및 절전

충전

-충전 케이블을 마우스 및 C-TYPE에 연결하여 주십시오.
(마우스 상단 중앙부분의 디스플레이에서 배터리 전량을 확인 할 수 있으며, 충전 시에 반대모양 아이콘이 생깁니다.)

배터리

-배터리 전압이 부족할 경우 측면 LED가 켜지고, 마우스 사용 시 빨간색 LED가 3번 깜빡입니다.
-충전케이블로 배터리 충전하십시오

절전

-마우스 입력이 20초 동안 없는 경우, 상단 디스플레이가 꺼지며, 10분간 입력이 없는 경우 초절전모드로 전환됩니다. 마우스 이동 시 재개 됩니다.

06 전용 소프트웨어

매크로 설정 및 키캡핑, RGB, DPI 등을 설정하여 사용하실 수 있습니다.

*자사 홈페이지를 통해 전용소프트웨어를 다운로드 하실 수 있습니다.
*마우스를 연결하신 후 전용소프트웨어를 사용하십시오. (키 연결 시 사용불가)

07 주의사항

1) 방수, 방진 기능은 지원하지 않으므로 물기와 접촉하나 먼지 등의 오염으로부터 주의해주시길 바랍니다.

2) 자가 수리 또는 임의로 분해할 경우, 서비스 지원을 받을 수 없습니다.

3) 충격에 의한 파손 시 무상기간 중이더라도 유상 서비스 받구될 수 없습니다.

4) 정상적인 제어임이 되지 않을 경우, 전원을 껐다가 다시 켠 후 재시도 해주십시오.

5) 무선 규격은 최대 10m 이내의 거리에서 사용이 가능하며, 장애물 및 같은 주파수 대역을 사용하는 기기로 인해 간섭이 발생할 경우 이로 인해 끊김 현상이 발생할 수 있습니다.

6) 노트북 및 USB 동글이용 이용한 PC에의 블루투스 연결 시 최신 블루투스 드라이버를 제조사를 통해 다운로드 해 설치하십시오.

7) 배터리를 포함한 제품으로 작정 사용온도를 유지하십시오. (0˚C ~ 35˚C)
적정 온도보다 높거나 낮은 온도에서 보관 / 사용 시, 배터리 수명이 단축될 수 있습니다.

품질보증서

본 제품은 구입일로부터 1년의 무상 서비스 기간을 보장합니다.(핸상부품포함)

- 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 전달하진 제품입니다.
- 소비자의 정상적인 사용 중에 고장이 발생하면을 경우 한성컴퓨터 고객센터에서 보증기간 내의 무상수리가 가능합니다.
- 제품의 보증기간은 구입일로부터 1년 입니다.(핸상부품포함 / 소모품 3개월, 단, 영수증 지참시
- 보증기간 이내라 하더라도 사용자 부주의에 의한 불량품 대체시는 유상 처리 합니다.
- 수리를 요청하실 경우 지정하신 보증서를 반드시 첨부해 주십시오.
- 보증서는 재발행되지 않습니다. 영수증과 함께 보관해 주십시오.
- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제 품 명			
구 입 처			
구 입 일		보 증 기 간	1년 (핸상부품포함)
주문 및 송장번호			
고 객	성 명		
	연락처		
	주 소		

서비스 요청시 확인사항

서비스를 요청하실 때는 고장 진단 및 문제 재생을 다시 한번 확인하시고 그래도 이상이 있을 시 즉시 서비스를 센터하고 전원 플러그를 뽑은 후 고장 내용정보와 한성컴퓨터 고객센터로 연락주시기 바랍니다.

02-3272-1002-3 www.monsterlabs.co.kr

한성컴퓨터